






Наименование	Бензиновый генератор Samsan R3000	Бензиновый генератор Samsan R5500	Бензиновый генератор Samsan R5500D	Бензиновый генератор Samsan R6000D	Бензиновый генератор Samsan R8500D
Артикул	R3000	R5500	R5500D	R6000D	R8500D
Картинка					
Конфигурация	Розетка на 16 А - 2 шт (EU) Многофункциональный дисплей - 1 шт Индикатор уровня топлива - да Датчик масла - да Выход 12V/8,3А	Розетка на 16 А - 1 шт (EU) Розетка на 32 А - 1 шт Многофункциональный дисплей - 1 шт Индикатор уровня топлива - да Датчик масла - да Выход 12V/8,3А	Розетка на 16 А - 1 шт (EU) Розетка на 32 А - 1 шт Многофункциональный дисплей - 1 шт Индикатор уровня топлива - да Датчик масла - да Выход 12V/8,3А	Розетка на 16 А - 1 шт (EU) Розетка на 32 А - 1 шт Многофункциональный дисплей - 1 шт Индикатор уровня топлива - да Датчик масла - да Выход 12V/8,3А	Розетка на 16 А - 2 шт (EU) Розетка на 32 А - 1 шт Многофункциональный дисплей - 1 шт Индикатор уровня топлива - да Датчик масла - да Выход 12V/8,3А
AVR (Контроль напряжения)	Да	Да	Да	Да	Да
Комплектация	Вилка 16А - 2 шт Свечник - 1 шт Отвертка - 1 шт	Вилка 16А - 1 шт Вилка 32А - 1 шт Свечник - 1 шт Отвертка - 1 шт	Вилка 16А - 1 шт Вилка 32А - 1 шт Свечник - 1 шт Отвертка - 1 шт	Вилка 16А - 1 шт Вилка 32А - 1 шт Свечник - 1 шт Отвертка - 1 шт	Вилка 16А - 2 шт Вилка 32А - 1 шт Свечник - 1 шт Отвертка - 1 шт Колса + Ручка Набор ключей
Обмотка альтернатора двигателя	Медь	Медь	Медь	Медь	Медь
Модель двигателя	R210 4-х тактный	R420 4-х тактный	R420D 4-х тактный	R420D 4-х тактный	R500D-V 4-х тактный
Тип запуска	Ручной	Ручной	Ручной стартер/Электростартер	Ручной стартер/Электростартер	Ручной стартер/Электростартер
Объем двигателя, см ³	212	420	420	420	500
Частота, Гц	50	50	50	50	50
Напряжение, В	230	230	230	230	230
Номинальная мощность (кВт)	2,7	5	5	5,5	8
Максимальная мощность	3	5,5	5,5	6	8,5
Емкость топливного бака (Л)	15	25	25	25	28
Продолжительность работы при максимальной нагрузке, Ч	7	9	9	8	5
Продолжительность работы при 1/2 нагрузке	10	14	14	12	7
Уровень шума*, дБ	70	72	72	74	80
Габариты (Д*Ш*В), мм	593×465×458	683×540×542	683×540×542	683×540×542	683×540×542
Вес Нетто, Кг	45	85	88	90	102
Автозапуск (АВР)	нет	нет	нет	нет	нет
Вид топлива	Бензин	Бензин	Бензин	Бензин	Бензин